

СПб ГУТ))	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»
	ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ШРЕДЕРЕ
	ИОТ - 37 - 2021

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного
комитета СПбГУТ
«28» октября 2021 г.

УТВЕРЖДЕНО
Ректором СПбГУТ
«28» октября 2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПРИ РАБОТЕ НА ШРЕДЕРЕ

ИОТ - 37-2021

Версия 01

Экз. №

Санкт-Петербург
2021

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция предназначена для лиц, использующих шредер (уничтожитель бумаг) в своей работе.

1.2. К самостоятельной работе на шредере допускаются: работники не моложе 18 лет; прошедшие по основной профессии предварительный медицинский осмотр (при поступлении на работу); вводный инструктаж; первичный инструктаж на рабочем месте; прошедшие обучение безопасным приемам и методам выполнения работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях; прошедшие инструктаж и проверку знаний на 1 группу по электробезопасности, изучившие паспорт и инструкцию по эксплуатации на данное оборудование.

1.3. Не реже одного раза в 6 месяцев работник должен проходить повторный инструктаж по программе первичного инструктажа на рабочем месте.

1.4. При привлечении работника к выполнению разовых работ, не входящих в его обязанности, он должен пройти целевой инструктаж по данному виду работ.

1.5. Работник обязан соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка.

Запрещается употреблять спиртные напитки и находиться на территории предприятия в нетрезвом состоянии или под воздействием наркотических и других веществ как в рабочее так и не рабочее время.

1.6. Работник обязан:

- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).

1.7. В целях предотвращения пожара необходимо соблюдать следующие требования:

- курить только в специально отведенных, оборудованных местах;
- запрещается пользоваться открытым огнем.

1.8. Во время работы на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- вращающиеся механизмы, незащищенные подвижные элементы оборудования;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти на тело человека.
- повышенный уровень шума.

1.9. Для защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, работник должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты согласно типовых норм по основной профессии работника.

1.10. Работник должен уметь оказывать первую помощь, знать места расположения аптечки и правила пользования ею.

1.11. При обнаружении нарушений требований безопасности, правил и норм по охране труда и пожарной безопасности, сообщить об этом своему непосредственному руководителю.

1.12. Принимать пищу следует в оборудованных помещениях (столовой, буфете, комнате приема пищи). Запрещается хранить продукты питания на рабочих местах.

1.13. При работе с электрооборудованием необходимо соблюдать общие требования электробезопасности:

- при включении в сеть проверить электрический шнур на отсутствие возможных повреждений;
- не оставлять без присмотра включенные электроприборы;

- запрещается пользоваться штепсельными розетками и вилками с разбитыми крышками;
- запрещается включать и выключать вилку электрошнура прибора мокрыми руками;
- запрещается выключать электроприборы из сети потянув непосредственно за электрический шнур или взявшись за прибор;
- устанавливать приборы необходимо на устойчивой, ровной, горизонтальной поверхности;
- выключать из розетки электрический прибор, если он длительное время не используется.

1.14. Перед включением электрического кабеля в розетку необходимо проверить соответствие напряжения сети указанному для данного прибора значению напряжения.

1.15. В случае недомогания или получения производственной травмы работу следует прекратить и известить о случившемся своего непосредственного руководителя работ. В случае получения травмы обстановку произошедшего несчастного случая сохранить, если это не угрожает жизни и здоровью работников и не приведет к аварии.

1.16. Лица, нарушившие требования настоящей инструкции, несут ответственность в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, согласно действующего законодательства.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Проверить наличие и исправность применяемого оборудования - шредера:

- наличие заземляющего контакта вилки сетевого шнура;
- устойчивости стола (поверхности) на котором установлен уничтожитель бумаг;
- исправность освещения рабочей зоны;
- проверить соответствие электрических параметров шредера параметрам электрической сети.

2.2. Если по условиям работы требуется применение средств индивидуальной защиты и предохранительных приспособлений, то необходимо проверить их комплектность и исправность.

2.3. Осмотреть рабочее место, убрать все, что может мешать работе, освободить проходы и не загромождать их. Проверить состояние пола, если пол скользкий (облит водой и т. п.), то следует вытереть его сухой ветошью.

2.4. Проверить достаточность освещения рабочего места.

2.5. Проверить правильность установки режущего блока на корзину.

2.6. Обо всех замечаниях и нарушениях обнаруженных перед началом работы сообщить своему непосредственному руководителю для принятия мер по их устранению.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Выполнять только ту работу, которая поручена работнику и по которой он прошел инструктаж.

3.2. Не допускать к работе на установке посторонних лиц.

3.3. В процессе работы соблюдайте следующие требования:

- не допускайте попадания в установку жидкостей или металлических предметов;
- не допускайте попадания в приемный слот свободно висящих предметов (галстуки, шарфы), украшений, а также длинных волос;
- регулярно очищайте корзину от мусора;
- не пытайтесь утрамбовывать обрезки бумаги в корзине, не встряхивайте и не стучите по корзине;
- не допускайте повреждения сетевого кабеля. Не подвергайте сетевой кабель механическим нагрузкам. Нарушение изоляции сетевого кабеля может привести к аварии электрической сети, возгоранию или электрическому удару;
- во избежание возгорания или электрического удара при отключении сетевого кабеля от розетки удерживайте его за вилку, а не за провод;

- не размещайте шредер слишком далеко от розеток; рядом с источником тепла и во влажных помещениях;
- не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или модернизировать шредер;
- не уничтожайте ламинированную бумагу, влажную бумагу, она может намотаться на режущий инструмент;
- не уничтожайте непрерывно более 70 листов бумаги. Это может привести к перегреву двигателя. Если это произошло, дайте ему охладиться в течение 30 мин;
- отключайте вилку шредера при его перемещении на другое место или при очистке.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

- 4.1. При наличии дыма, неприятного запаха, посторонних шумов и т. п. немедленно отключите оборудование от сети электропитания. Эксплуатация неисправного шредера может привести к возгоранию или электрическому удару.
- 4.2. При поражении электрическим током необходимо освободить пострадавшего от действия электрического тока, соблюдая меры безопасности, оказать ему первую помощь и обратиться в здравпункт или вызвать скорую медицинскую помощь.
- 4.3. При возникновении пожара, необходимо вызвать пожарную команду и до ее прибытия по возможности принять меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушения, соблюдая меры личной безопасности. Сообщить о случившемся непосредственному руководителю работ.
- 4.4. При возникновении несчастного случая, работник обязан оказать пострадавшему первую помощь. Сообщить о случившемся непосредственному руководителю работ.

5. Требования охраны труда по окончании работы

- 5.1. Обесточить применяемое оборудование.
- 5.2. Привести в порядок рабочее место.
- 5.3. Очистить корзину от мусора (обрзеков бумаги).
- 5.4. Снять средства индивидуальной защиты, привести в порядок и убрать в предназначенное для их хранения место.
- 5.5. Вымыть лицо и руки с мылом.
- 5.6. Обо всех недостатках, и нарушениях обнаруженных во время работы известить своего непосредственного руководителя.