

	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»
	ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ОБОРУДОВАНИИ ИНТЕРАКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ACTIVboard
	ИОТ - 42 - 2022

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного
комитета СПбГУТ
«_04_» _марта_2022 г.

УТВЕРЖДЕНО
Ректором СПбГУТ
«_04_» _марта_2022 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПРИ РАБОТЕ НА ОБОРУДОВАНИИ ИНТЕРАКТИВНОЙ
СИСТЕМЫ ACTIVboard

ИОТ - 42-2022

Версия 01

Экз. №__

Санкт-Петербург, 2022

1. Общие требования охраны труда

- 1.1. К работе на оборудовании интерактивной системы ACTIVboard (далее - оборудование) допускаются работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие вводный инструктаж, ознакомленные с руководством по эксплуатации оборудования и имеющие группу I по электробезопасности.
- 1.2. Работники, допущенные к работе на оборудовании, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
- 1.3. При выполнении работ на оборудовании на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:
- опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
 - повышенная освещенность рабочей зоны;
 - повышенные уровни теплового инфракрасного излучения;
 - перенапряжение зрительных анализаторов, повышенное напряжение внимания;
 - повышенная температура рабочих поверхностей проектора.
- 1.4. Техническое обслуживание оборудования (ремонт, профилактическое обслуживание, выполнение настроек, регулировок и других специальных процедур) проводится только квалифицированными специалистами.
- 1.5. Оборудование должно устанавливаться в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Подключение оборудования к электрической сети должно быть выполнено таким образом, чтобы имелась возможность быстрого отключения в случае необходимости. Не допускается прокладывать шнур питания от оборудования к розетке электросети в местах передвижения людей.
- 1.6. Оборудование должно быть заземлено.
- 1.7. Рекомендуется оставлять расстояние, равное 1 м, по обеим сторонам доски, чтобы обеспечить возможность беспрепятственного перемещения вокруг оборудования.
- 1.8. За нарушение требований настоящей Инструкции работники привлекаются к ответственности согласно Правилам внутреннего трудового распорядка.

2. Требования охраны труда перед началом работы

- 2.1. Осмотреть рабочее место, оборудование и убедиться в целостности корпуса, электрического шнура, вилки, розетки, включающих и выключающих устройств. Не допускается приступать к работе в случае повреждения корпуса, шнура или штепсельных разъёмов, а также включать оборудование влажными руками.

2.2. Протереть стекло проектора материалами, специально предусмотренными для данного оборудования. Не допускается использовать для очистки растворители, бензин, другие легковоспламеняющиеся жидкости и абразивные порошки.

2.3. Отрегулировать освещение рабочего места.

2.4. Обо всех обнаруженных неисправностях следует немедленно сообщить техническому персоналу, обслуживающему данное оборудование, для принятия мер к устранению.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Эксплуатировать оборудование в строгом соответствии с руководством по эксплуатации компании-изготовителя.

3.2. Содержать рабочее место в чистоте. Во время работы оборудование не должно подвергаться воздействию влаги и пыли.

3.3. При использовании оборудования в течение длительного времени необходимо следить, чтобы луч проектора не был направлен на преподавателя и не попадал в глаза при обращении к аудитории.

3.4. При работе учащихся с оборудованием осуществлять за ними постоянный контроль.

3.5. При эксплуатации оборудования не допускается:

- пристально смотреть прямо на луч проектора;
- производить самостоятельно какой-либо ремонт;
- самостоятельно удлинять шнуры питания оборудования;
- оставлять оборудование в рабочем состоянии без наблюдения;
- производить чистку проектора во включенном состоянии.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При повреждении оборудования, кабелей, проводов, неисправности заземления, появлении запаха гари, постороннего шума и других неисправностях немедленно отключить электропитание оборудования и сообщить о случившемся непосредственному руководителю и специалисту, осуществляющему техническое обслуживание данного оборудования.

4.2. В случае сбоя в работе оборудования вызвать специалиста, осуществляющего техническое обслуживание данного оборудования. Работу продолжать только после устранения неисправности.

4.3. Если во время работы произошел несчастный случай, необходимо:

- немедленно оказать первую помощь пострадавшему;

- организовать доставку пострадавшего в лечебное учреждение, при необходимости вызвать «скорую медицинскую помощь»;
- сообщить о случившемся непосредственному руководителю;
- принять меры для сохранения обстановки несчастного случая, если это не сопряжено с опасностью для жизни и здоровья людей.

4.4. При возгорании оборудования необходимо:

- отключить оборудование от питающей сети сетевым выключателем, находящимся на корпусе этого оборудования;
- приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения, при необходимости вызвать по телефону «01» или «112» пожарную часть. Применение воды и пенных огнетушителей для тушения находящегося под напряжением электрооборудования НЕДОПУСТИМО. Для этих целей используются порошковые и углекислотные огнетушители.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Привести в порядок рабочее место.

5.2. Отключить оборудование от электросети.

5.3. Обо всех замеченных неисправностях и сбоях в работе оборудования сообщить непосредственному руководителю или специалисту, осуществляющему техническое обслуживание данного оборудования.